# Información de productos

## Módulo para sensores incrementales Millimar N 1702 VPP

**Propiedades del producto**

- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de sensores de medición incrementales o de codificadores rotatorios
- Evaluación del punto de referencia
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Puede utilizarse como módulo de medición en el Millimar C 1202 a partir de la versión de firmware 1.1.0.0
- Conexión a través del puerto USB de los módulos N 1700 al software de configuración y evaluación Millimar Cockpit a partir de la versión 14, un software inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de medición de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)

**Volumen de suministro**

Manual de instrucciones

**Aplicación**

Combinación inteligente y flexible de módulos de medición y software para solucionar tareas de medición específicas del cliente.

N.º de referencia: **5331161**

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Consumo de corriente** | 350 |
| **Resolución en µm** | 0,01, 0,1 |
| **Entradas del palpador** | 2 |
| **Compatibilidad** | Incremental 1 Vss |
| **Configuración** | Millimar C 1202 |
| **Velocidad de transmisión de datos** | 4189 |
| **Interfaz de datos** | RS-485 |
| **Suministro de corriente** | + 5V de bus N 1700 |
| **Grado de protección IP** | IP 42 |
| **Temperatura de trabajo MÍN.** | 10 |
| **Temperatura de trabajo MÁX.** | 30 |
| **Temperatura de servicio MÍN.** | 0 |
| **Temperatura de servicio MÁX.** | 40 |
| **Peso del producto** | 0.20 |

# Información de productos

## Módulo para sensores incrementales Millimar N 1702 VPP

### Accesorios

| N.º de referencia | Denominación | Tipo de producto |
|---|---|---|
| 5315081 | Palpador de medición incremental | P 1512 V |
| 5315311 | Palpador de medición incremental | P 1530 V |