

# Informazioni prodotto

## Micrometro interni digitali Micromar 44 EWR

### Caratteristiche del prodotto

- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con tre tastatori di misura radiali a 120°
- Tastatore di misura rivestito in metallo duro a partire da 12 mm
- A partire da 12 mm, tastatore per misurazioni fin sul fondo del foro
- A partire da 40 mm, testa di misura in alluminio per ridurre il peso



Articolo n.: **4191120**

### Funzioni

RESET (Set display a zero), ABS (l'indicazione può essere azzerata senza perdere il riferimento al preset), mm/inch, PRESET (inserimento valore predefinito), DATA (Trasmissione dati tramite cavo), Funzione LOCK (blocco tastiera)

### La fornitura comprende

Strumento base 44 EWg, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia

### Applicazioni


- Misura di
- fori passanti
- fori ciechi
- Spallamenti di centraggio

### Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| <b>Campo di misura mm</b>                | 6 - 8 mm                                      |
| <b>Campo di misura in pollici</b>        | .25 - .3125"                                  |
| <b>Risoluzione mm/inch</b>               | 0.001 / .00005"                               |
| <b>Limite di errore µm</b>               | 4   |
| <b>Osservazioni sul limite di errore</b> | Con contatto completo dei tastatori di misura |
| <b>Tipo di batteria</b>                  | CR 2032 (3 V litio)                           |

### Dimensioni

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Dimensione b in mm</b> | 4   |
| <b>Dimensione a in mm</b> | 1.5 |
| <b>Dimensione c in mm</b> | 1.5 |
| <b>Dimensione d in mm</b> | 58  |



### Accessori

| Cod. ordine | Designazione                                      | Tipo    |
|-------------|---|---------|
| 4102915     | Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic | 16 EWd  |
| 4102410     | Cavo Uscita Dati RS232C                           | 16 EXr  |
| 4102357     | Cavo Uscita Dati USB                              | 16 EXu  |
| 4102231     | Modulo trasmettitore                              | 16 EWe  |
| 4102230     | Radioricevitore                                   | e-Stick |
| 4710026     | Anello di riscontro                               | 355 E   |